PERFORATEUR SDS+ SANS FIL 3 J - 20 V



- Machine sans fil à batterie de 20V destinée aux travaux de perçage avec percussion dans le béton, la pierre et la brique, et aux travaux légers de burinage ou de martelage.
- Convient également aux travaux de perçage sans percussion dans le bois, le métal, le plastique, le carrelage, la faïence, et aux travaux de vissage/dévissage.
- Moteur sans balais de charbon : haut rendement, durabilité, niveau sonore réduit, pas d'entretien.
- Poignée principale ergonomique pour une bonne prise en main.
- Poignée latérale auxiliaire orientable à 360° avec butée de profondeur réglable.
- Lampe LED intégrée éclairant la zone de travail et améliorant ainsi la précision et la sécurité.
- Mandrin avec emmanchement SDS-Plus.
- Variateur électronique avec réglage de la vitesse par pression sur la gâchette de démarrage.
- Sélecteur 4 fonctions : vissage/dévisage et perçage, perçage avec percussion, réglage de l'angle de burinage avec blocage de l'outil en position, burinage.
- Sélecteur du sens de rotation pour percer, serrer et visser, ou desserrer et dévisser.
- Machine livrée sans batterie, ni chargeur, ni foret.



Sélecteur 4 fonctions.

RÉF	FCRH2601
Conditionnement	1
Colisage	420 x 260 x 90 mm
Garantie	24
Poids net	2,7 kg
Poids brut	3,3 kg
Encombrement machine montee	360 x 90 x 220 mm
Reference pour pieces detachees	FCRH2601 (+N° / vue éclatée)
Tension nominale	20 V
Emmanchement	SDS+
Vitesse de rotation à vide	0~1000 tr/min
Cadence de frappe	0~4450 cps/min
Puissance de frappe	3 J
Capacité de perçage dans le bois	Maxi 30 mm
Capacité de perçage dans le métal	Maxi 13 mm
Capacité de perçage dans le béton	Maxi 26 mm
Surconditionnement (5 machines)	490 x 440 x 280 mm
Poids Brut (5 machines)	16,5 kg
	6976432411469

Photos non contractuelles. Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution.

RÉF	FCRH2601-2B1C
Conditionnement	1
	3661589134141

ACCESSOIRES

FBP5000LX



Batterie 20V Li-Ion 4.0 Ah

FBP4000LX



Chargeur rapide de batterie 20V Li-Ion

FBP2000LX



Batterie 20V Li-Ion 2.0 Ah

FBCH20002



Chargeur rapide de batterie 20V Li-Ion

FBCH20003



Chargeur rapide double de batterie 20V Li-Ion